

SHIVA Amvaj تایمر راه پله شیوا امواج

این دستگاه به دو صورت قابل استفاده می باشد:
: Auto
زمان مورد نظر خود را از 1 تا 10 دقیقه تنظیم نمایید. بعد از تنظیم زمان ، کلید روی دستگاه را در حالت A قرار دهید و سپس برق ورودی را وصل نمایید. با فشار دادن هر کدام از شاسی ها، لامپ ها روشن شده و بعد از گذشت زمان تنظیم شده خاموش می شوند.

: Manual
برای مهمانی ها یا زمان هایی که می خواهید لامپ ها تا تصمیم بعدی شما روشن باقی بمانند ، کلید روی دستگاه را در حالت M قرار دهید ، در این حالت با فشار دادن یکی از شاسی ها ، لامپ ها به صورت دائم روشن می شوند. برای خاموش شدن لامپ ها لازم است کلید را به حالت A برگردانده تا پس از طی مدت زمان تنظیمی لامپ ها خاموش گردند.



SHIVA Amvaj STAIRWAY TIMER VER : 9801

تذکر: اگر کلید در حالت M و لامپ ها روشن باشند و برق ورودی به هر دلیلی قطع و وصل گردد، روشن شدن مجدد لامپ ها با فشار دادن یکی از شاسی ها امکان پذیر می باشد.

توجه: برای بارهای بیشتر از جدول حداکثر بار مجاز، از کنتاکتور با آمپر مناسب استفاده نمایید.

جدول حداکثر بار مجاز

لامپ رشته ای 3500W	لامپ کم مصرف LED 60W	فلورسنت 240W	پرزگور 3500W	لامپ رشته ای 3500W

معرفی دستگاه
با کارگیری تایمر راه پله شیوا امواج می توان روشنایی راه پله ها، پارکینگ، حیاط، انبارهای کوچک و به طور کلی مکان هایی که نیاز به روشنایی دائم ندارند را کنترل کرد و در مصرف انرژی صرفه جویی نمود.

- ویژگی های تایمر راه پله شیوا امواج**
- صرفه جویی در مصرف برق و افزایش عمر مفید لامپ ها
 - دقت در تکرار زمان
 - ۲ عدد نشانگر برای اعلام AC : برق شبکه
 - دارای REL : وصل رله
 - دارای کلید حالت دستی (M) و اتوماتیک (A) پیچ تنظیم زمان

SHIVA Amvaj

3 year GUARANTEE

احترام به مشتری وظیفه ماست.

۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال با شرایط زیر:

- از تاریخ چاپ شده روی برجسب دستگاه بیش از ۳ سال سپری نشده باشد.
- سالم و محفوظ ماندن برجسب دستگاه

محصولات شیوا امواج دارای استاندارد CE اروپا
تأییدیه ادارات برق سراسر کشور
و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور
دارای گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001-2015
از موسسه MOODY انگلستان

- قابلیت نصب شاسی های نامحدود
 - پلمپ شدن پائل دستگاه
 - نصب ساده و آسان روی ریل و سطوح دیگر
 - ابعاد کوچک
- مشخصات فنی تایمر راه پله شیوا امواج**
- ولتاژ تغذیه : 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz
 - تاخیر زمان قطع : 1 - 10 Min
 - کارایی در دما : +65°C .. -20°C
 - رطوبت : 70%
 - مصرف دستگاه در حالت انتظار: 0
 - خروجی: رله 16A

SHIVA Amvaj


محصولات شیوا امواج مطابق با استانداردهای جهانی با ۳ سال ضمانت رسمی و تعویض بدون سوال در خدمت صنعت برق کشور
برای کسب اطلاعات از دیگر محصولات شیوا امواج و خرید اینترنتی به بایست www.shivaamvaj.com مراجعه فرمایید.

خدمات پشتیبانی شیوا امواج

شماره های بخش خدمات پشتیبانی: ۰۱-۳۵۷۲۳۶۹۰ (۰۳۱)
شماره های بخش بازرگانی: ۰۵-۳۵۷۲۳۴۴۴ (۰۳۱)
فکس: ۰۵-۳۵۷۲۳۴۰ (۰۳۱)
ساعات تماس : از ساعت ۷ صبح الی ۵ بعد از ظهر در روزهای کاری
E.mail : info@shivaamvaj.com

شرکت شیوا امواج در فضای مجازی نیز آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی می باشد.
پاسخگوی فنی مجازی: ۰۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱

راهنمای نصب و بهره برداری
تایمر را داخل تابلو روی ریل نصب نمایید. سپس مطابق نقشه سیم کشی عمل نمایید.



SHIVA Amvaj